

## Technická data Scrap RF 800

příkon motoru :	1,1 kW
počet pólů motoru :	4
frekvence:	50 Hz
otáčky motoru :	1500
jmenovité napětí:	3 x 400 V
rozběhový proud:	12,9A
jmenovitý proud:	2,8A
váha stroje:	max.46 kg
brzda:	230V AC

### Stroj s trakčním kolem

převod i	Max. statické zatížení kg	Ø trakčního kola mm	rychlost m/s	jmenovité zatížení (vyvážení 50%) kg	počet lan	Ø lan
1/56	640	260	0,34	295	2	6-8 mm
		320	0,43	230	2	6-8 mm
		360	0,49	200	2	6-8 mm

### Stroj s bubnem

převod	Ø budnu mm	rychlost m/s	jmenovité zatížení kg
1/56	210	0,29	185

pr.budnu mm	počet lan	m/	X	Y	Z
		Ø lan			
210	1	8/ 6-7 mm	125	210	420
	2	2 x 8/6-7 mm	250		

Změna rozměrů vyhrazena